



FIREHUB.vn



DATASHEETS ĐÈN EXIT E132 & CHIẾU SÁNG SỰ CỐ



www.fireshub.vn

ĐÈN EXIT



- Biển báo an toàn, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn được thiết kế và lắp đặt để chỉ thị rõ ràng đường và hướng thoát nạn, đồng thời cảnh báo những vị trí có thể gây nguy hiểm trên đường thoát nạn.
- Biển báo chỉ dẫn thoát nạn phải được bố trí ở tất cả các lối ra vào của cầu thang bộ thoát nạn, các đường thoát nạn trên tầng nhà và tất cả các lối ra vào của gian phòng có từ 02 lối thoát nạn trở lên.
- Biển báo chỉ hướng thoát nạn phải được bố trí trên đường thoát nạn, ở trong gian phòng và ở tất cả các vị trí mà tầm nhìn bị che khuất không thể nhìn được các lối thoát nạn.
- Vị trí lắp đặt giữa các đèn chỉ dẫn thoát nạn phải đảm bảo khoảng cách không lớn hơn 25 mét

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	220VAC 50Hz-60Hz
Pin	Lithium 3.7V 1200mAh
Bóng đèn	28 Led x 0.07W
Thời gian sáng bằng nguồn Pin	>120 Phút
Thời gian sạc đầy	8 giờ (Cắm điện 220V liên tục)
Kích thước	145cmx335cmx2cm

ĐẶC TÍNH

- Đèn chỉ dẫn thoát nạn FireSmart đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890, TCVN 7722-2-22, TCVN 4879, TCVN 8092, TCVN 5053 và được kiểm định – dán tem theo quy định trước khi xuất xưởng;
- Sử dụng pin Lithium 3.7V 1200 MAH có độ bền cao, thời gian sạc đầy là 8 giờ;
- Sử dụng chip LED có hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng;
- Hiển thị LED trong quá trình sạc pin;
- Hiển thị LED khi mất khả năng sạc pin (lỗi);
- Trang bị bộ chuyển đổi nguồn cách ly;
- Liên tục được cải tiến để đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất của Việt Nam và thế giới.

ĐÈN CHIẾU SÁNG



- Cầu thang bộ thoát nạn;
- Đường thoát nạn và vị trí chuyển hướng thoát nạn, nút giao của hành lang;
- Vị trí trên đường thoát nạn có thay đổi về cao độ;
- Cửa, lối ra thoát nạn;
- Gara để xe;
- Trong gian phòng có người làm việc và khoảng cách từ điểm xa nhất của gian phòng đến lối ra thoát nạn gần nhất lớn hơn 13 m. Trường hợp các gian phòng này có bố trí đường thoát nạn thì có thể chỉ lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố tại đường thoát nạn đó;
- Trong phòng đặt trạm biến áp, phòng máy phát điện, phòng kỹ thuật thang máy, gian lánh nạn;
- Trong phòng trực điều khiển chống cháy, phòng bơm chữa cháy và tại các vị trí trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác.

Có thể không cần bố trí trong các trường hợp sau:

- Sân vườn, khu vực sân thượng không có mái che;
- Tòa nhà cao 01 tầng có diện tích sàn không quá 200 m² và diện tích lỗ hờ trên tường ngoài nhà đạt tối thiểu 80%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	220VAC 50Hz-60Hz
Pin	Lithium 3.7V 1200mAh
Bóng đèn	Led 2x3W
Thời gian sáng bằng nguồn Pin	>120 Phút
Thời gian sạc đầy	12 giờ (Cắm điện 220V liên tục)

ĐẶC TÍNH

- Đèn có thể xoay góc 90° theo phương thẳng đứng và 125° theo phương ngang để điều chỉnh hướng rọi sáng.
- Đèn tự động sạc và ngắt khi đầy Pin
- Sử dụng chip led có hiệu suất cao và sử dụng bóng led tiết kiệm 60% điện năng so với loại bóng led khác
- Sử dụng nguồn điện cách ly chuyển đổi 220VAC 50Hz-60Hz sang 5VDC 700mA.
- Độ rọi > 1lux
- Có hiển thị bóng led khi sạc và sạc đầy